

		NTA	DIV	DIV (Ölberg)	DIV (BEL)	VER	VER (SLM)	VER (SLM)	VER (SLM)
Aktion	Ereignis	SOS-Anruf	Entnahme Feuerlöscher	Entnahme Feuerlöscher	Ausfall Eingangs- spannung Normalnetz	Technischer Alarm (Ausfall VER Steuerung Gumpischbrücke)	Alarm im oberen Bereich Alarm Mehrfachdetektion Alarm Schutznetz Technischer Alarm	Dosierung Fahrtrichtung Nord	Dosierung Fahrtrichtung Süd
VER	Tunnelsperrung betroffener Abschnitt/Tunnel beide Fahrtrichtungen: - BZ +L OLB.1.1.01 - BZ +L SIE.1.1.01 - BZ +L KGB.1.1.01 - BZ +L STG.1.1.01 - BZ +L TG.1.1.04 - BZ +L TEP.1.1.01 - BZ +L AXE.1.1.01		2	2					
VER	Warnen betroffener Abschnitt/Tunnel beide Fahrtrichtungen: - BZ +L OLB.2.1.01 - BZ +L SIE.2.1.01 - BZ +L KGB.2.1.01 - BZ +L STG.2.1.01 - BZ +L STG.2.1.02 - BZ +L TEP.2.1.01 - BZ +L AXE.2.1.01	2			2				
VER	Sperrung Gumpischbrücke beide Richtungen, Sperrung Milchbach FR Nord und Warnen kleine Galerie bis Flüelen in Fahrtrichtungen sowie Mositunnel FR Süd - BZ 11.2.1 (Gumpischthal Ereignis)						4		
VER	Sperrung Bugital FR Süd, Tellsplatte FR Nord und Warnen kleine Galerie bis Flüelen in Fahrtrichtungen - BZ 11.2.2 (Gumpischthal, Technischer Alarm)					4			
VER	Dosierung FR Nord Gumpischbrücke - BZ x.y.z							4	
VER	Dosierung FR Süd Gumpischbrücke - BZ x.y.z								4
BEL	Fahrraum aufhellen: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel - Optische Leiteinrichtung 100% betroffener Tunnel	2				2	2	2	2
BEL	Vollbeleuchtung: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel - Optische Leiteinrichtung 100% betroffener Tunnel - Adaptationsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel - Gegenadaptationsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel		2	2					
BEL	Brand: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel - Optische Leiteinrichtung 100% betroffener Tunnel - Adaptationsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel - Gegenadaptationsbeleuchtung 100% betroffener Tunnel								
VTV	Verkehrsfernsehen / Monitore - Aufschaltung 1vor, 1auf, 1nach					2	2	2	2
BSS	Bildspeicherung - Aufzeichnung aufgeschaltete Kameras					2	2	2	2

Legende Testblattauffüllung

	Kein Reflex (leere Zelle)
1	Reflex Klasse 1
2	Reflex Klasse 2
3	Reflex Klasse 1 und Klasse 2
V	Reflex Klasse 2 verzögert
I	Information
4	Anlageinterner Reflex